

Bestellbezeichnung
Mobil-PDi/Dali silber

Artikelnummer
EP10425899

EAN Code
4015120425899



Kurzbeschreibung

- Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter
- Für Decken-Präsenzmelder PD-C360i/8 Duo Dali und PD-C360i/24 Duo Dali

Technische Daten

Batteriebetrieb	Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive)
Reichweite	bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m
Abmessungen ca.	Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm
Lieferumfang	inklusive Wandhalterung

Zubehör

- EP10427442 - PD-C360i/8 DUO DALI opal-matt
- EP10427459 - PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt

Bestellbezeichnung
Mobil-PDi/Dali silber

Artikelnummer
EP10425899

EAN Code
4015120425899



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN

Programmiermodus Öffnen / Schließen Zielgerechtes Einstellen der Parameter und Funktionen	Reset Zurücksetzen der Funktionen und Parameter
Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck	Umschaltung Voll- oder Halbautomat Vollautomat: Automatisch Licht EIN und AUS. Halbautomat: Manuelles EIN per Taster und automatisch Licht AUS.
Kanal Licht (c1+ c2)) Licht EIN / AUS Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters	Testbetrieb Bewegungsanzeige durch 2-maliges kurzes Blinken der blauen Funktions-LED
Kanal Licht (c1+ c2)) Dimmfunktion Manuelles Dimmen der Beleuchtung auf Tastendruck	Orientierungslicht EIN / AUS Orientierungslicht (10 % oder 20 %)
Kanal Licht (c1) Lichtwerte Kanal 1 6 fest vorgegebene Lichtwerte von 100 Lux bis Tagbetrieb auf Tastendruck	Nachlaufzeiten Orientierungslicht (10 % oder 20%) 4 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 60 Min. auf Tastendruck
Kanal Licht (c2) Lichtwerte Kanal 2 Prozentuale Regelungsdifferenz des Kanales c2 zum Lichtwert „c1“	Kanalauswahl Wechseln zwischen Kanal 1 und 2 auf Tastendruck
Kanal Licht (c1 + c2) Nachlaufzeiten 4 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 15 Min. auf Tastendruck	LED EIN / AUS Deaktivieren oder aktivieren der LED-(rote / grüne LED) Zustandsanzeige