


Funktionsbeschreibung



- *Lieferbar ab Juli 2014*
- 16-fach Schalt- oder 8-fach Jalousieaktor
- Flexible Kanalfunktionswahl als Schaltaktor oder zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, <10 mA
Betriebsspannung	110 – 240 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~3,6 VA
Breite	8 TE
Kontaktart	Schließer
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II