

uP- Türüberwachung Modell 1385T-11A mit Blindabdeckung



Produktbeschreibung

Zur Zustandsüberwachung von Türen über Tür- oder Riegelkontakte und zur Steuerung von elektromechanischen Verriegelungselementen wie z.B. Türöffner, Motorschlösser, elektrische Türriegel o.ä.

Schlüsselschaltermodul

- Abdeckung passend zum entsprechenden Schalterprogramm
- Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, Alarmrückstellung
- Sabotagekontakt
- Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel

Türüberwachungsmodul

- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage
- Einstellbare Zeitabläufe für max. Dauerfreigabe, Verzögerung Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, Orientierungssignal
- Sammelalarm oder
- Anschlüsse:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, Türcodegeräte o.ä.
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Tür offen/geschlossen oder
- Einzelalarm oder
- Überwachung der Türöffnungszeit bei Kurzzeitentriegelung
- Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
- Steckbare Schraubklemmen
- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem oder
- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
- Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED's (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm
- Mit TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software (FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen Betrieb an Visualisierungssoftware, Tableau und OPC Server

Lieferumfang

- 1 Stück Fluchttürüberwachungsmodul
- 1 Stück Schlüsselschaltermodul
- 1 Stück Rahmen
- 1 Stück Bedienungsanleitung
- 1 Stück Blindabdeckung

Hinweis

- Jung LS990 - Edelstahl

Technische Daten

Ausgangsspannung	abhängig von der Eingangsspannung
Eingangsspannung	12 V DC –15% bis 24 V DC +15% geregelte Gleichspannung (SELV)
Gesamtstromverbrauch	0,1A bei 24V
Max. Ausgangsstrom	Max. 1 A (abhängig vom externen Netzteil)
TS-Bus-Schnittstelle	Ja
Anwendungsgebiet	Zur Verwendung im Innenbereich, ohne Kondensation
Steuerung	Ja, integriert
Stromversorgung	Integrierbar, nicht im Lieferumfang
Bedienelement	Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
Einstellen von Zeiten und Funktionen	Über Schlüsselschalter, über FT Manager (i.Verb. m. Buscontroller)
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 30
Eingänge	1x; parametrierbar; Low-Active

uP- Türüberwachung Modell 1385T-11A mit Blindabdeckung

Ausgänge	1x; parametrierbar Umschaltkontakt 30 V / 1 A
Schlüsselschalter Außenseite	Ja (ohne Anzeige)
Abmessung	3fach Rahmen im Schalterprogramm, Montage in 3 uP-Schaltdosen 62,5 mm Tiefe
Zentrale Konfiguration über FT Manager	Ja
Einzelanwendung (offline)	Ja
Notschalter	Nein
Einzelanwendung mit E/A Modul (stand alone)	Ja
Artikelnummer	1385T11A6353500
EAN-Nummer	4042203426474