



RDRZ45RT

- NOT-HALT Schlagtaster
- mit Rastung

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	RDRZ45RT
Artikelnummer (Bestellnummer)	101193576
EAN (European Article Number)	4030661455419
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001038

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN ISO 13850 IEC/EN 60947-5-5
Ausführung	Not-Halt Schlagtaster - Frontplattenmontage
Bauform	Rund
Einbaubedingungen (mechanisch)	beliebig
Abdichtungsart	Membrane Lippendichtungen Formdichtungen
Werkstoff des Bedienteils	Aluminium pulverbeschichtet
Werkstoff des Frontring	Aluminium

Farbe des Bedienteils	rot
Farbe des Frontringes	gelb
Bruttogewicht	110 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

NOT-HALT-Taster	Ja
Befestigungsflansch	Ja
Sicherheitsfunktionen	Ja
Sprungmechanismus integriert	Ja
Verrastend vorhanden	Ja
Vollisolation	Ja

Mechanische Daten

Entriegelung	Zug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, minimum	100.000 Schaltspiele
Betätigungshub	4 mm
Befestigung	Montageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	27,5 mm
Gesamtdurchmesser	45 mm
Durchmesser des Bedienkopfes	45 mm
Durchmesser Loch	22,3 mm
Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz	22.3 + 0.4 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1 mm
Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm
Rastermaß	50 x 60 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+75 °C
Schockfestigkeit	50 g

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:

-

(1)DT(8)(2)	Taster
(1)DM(2)	Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)	Leuchttaster
(1)DLM(2)	Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)	Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)	Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)	Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)	Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5)	Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5)	Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5)	Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5)	Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)	Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
NB, MBN, BN	Blindstopfen

(1)

-

Befehls- und Meldegeräte-Programm:

E	E-Programm
N	N-Programm
R	R-Programm

(2)

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)




ID: krdr4f02

| 648,5 kB | .jpg | 352.778 x 380.294 mm - 1000 x 1078 Pixel - 72 dpi

| 45,2 kB | .png | 74.083 x 79.728 mm - 210 x 226 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät



ID: 1rdr5g01

| 22,3 kB | .cdr |

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel - 72 dpi

| 42,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2022, 09:38