



NDLBL

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	NDLBL
Artikelnummer (Bestellnummer)	101163546
EAN (European Article Number)	4250116200504
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000223

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	BG cULus IPA
-------------	--------------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Ausführung	Einbautaster - Frontplattenmontage
Bauform	Rund

Abdichtungsart	Membrane Lippendichtungen
Werkstoff des Bedienteils	ABS
Werkstoff des Frontring	ABS, verchromt
Farbe des Bedienteils	blau
Farbe des Frontringes	silber
Farbe des Dichtungsbalges	weiß
Bruttogewicht	30 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Beleuchtbar	Ja
Befestigungsflansch	Ja
Tastend möglich	Ja
Vollisolation	Ja

Mechanische Daten

Enriegelung	ohne
Betätigungshub	5 mm
Befestigung	Montageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	11 mm
Gesamtdurchmesser	44,5 mm
Durchmesser der Tastfläche	27 mm
Durchmesser des Frontringes	44,5 mm
Durchmesser Loch	22,3 mm
Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz	22.3 + 0.4 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1,5 mm
Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm
Rastermaß	50 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 IP69K
Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+80 °C

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:

-

(1)DT(8)(2)	Taster
(1)DM(2)	Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)	Leuchttaster
(1)DLM(2)	Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)	Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)	Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)	Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)	Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5)	Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5)	Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5)	Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5)	Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)	Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
NB, MBN, BN	Blindstopfen

(1)

-

Befehls- und Meldegeräte-Programm:

E	E-Programm
N	N-Programm
R	R-Programm

(2)

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)



ID: kndl-f10

| 355,5 kB | .jpg | 352.778 x 316.794 mm - 1000 x 898 Pixel - 72 dpi

| 35,0 kB | .png | 74.083 x 66.322 mm - 210 x 188 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 10:28