

FRITZ!Smart Energy 200

Die intelligente Steckdose für das smarte Heimnetz

FRITZ!Smart Energy 200 schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte bis 2.300 Watt. Die smarte Steckdose ermöglicht flexible Automatisierungen wie Zeitpläne, Kalendersteuerungen sowie Wenn-Dann-Abläufe mit Routinen. FRITZ!Smart Energy misst zudem den Energieverbrauch angeschlossener Geräte. Der zusätzlich integrierte Temperatursensor lässt sich etwa als Temperaturgeber für die FRITZ!-Heizkörperregler verwenden.

Stromverbraucher intelligent schalten - Energieverbrauch messen

FRITZ!Smart Energy 200 steuert angeschlossene Geräte automatisch oder manuell und zeichnet deren Energieverbrauch präzise auf. Die Auswertung erfolgt über die FRITZ!Box-Oberfläche; Verbrauchs- und Leistungsdaten, Stromkosten, Schaltzustände und CO₂-Bilanz werden per Push-Mail bereitgestellt. Unterschiedliche Schaltoptionen – darunter wochentägliche Pläne, Kalenderanbindung und verbrauchsorientierte Steuerungen – ermöglichen einen vielseitigen und effizienten Einsatz.

Kinderleichte Einrichtung und Bedienung

Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: FRITZ!Smart Energy 200 wird durch längeres Drücken der DECT-Taste der FRITZ!Box an dieser angemeldet. Im Anschluss lässt sich FRITZ!Smart Energy 200 komfortabel über FRITZ!Apss Smart Home oder die browserbasierte Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einrichten und bedienen. Der DECT-Funk ist dabei jederzeit werkseitig sicher verschlüsselt.

FRITZ!Smart Energy 200 auf einen Blick:

- Intelligente Steckdose für das FRITZ! SmartHome
- Ideale Ergänzung für die FRITZ!Box
- Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr für angeschlossene Geräte bis 2.300 W
- Energieverbrauch messen, aufzeichnen und Kosten einsparen
- Integrierter Temperatursensor
- Messgenauigkeit: +/- 100mW (bis 5W) +/- 2% (ab 5W)
- Leistungsaufnahme: 1,1W max./0,5W Standby
- Komfortables Einrichten über die FRITZ!Box
- Steuerung mit PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch von unterwegs über das Internet
- Über DECT ins Heimnetz eingebunden – ab Werk sicher verschlüsselt
- Sehr kompakte Bauweise, Einsatz an praktisch jeder Steckdose möglich
- Kostenlose Update-funktionen für neue Leistungsmerkmale

Systemvoraussetzungen.

- FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!IOS 5.50 oder höher
- 230-Volt-Steckdose

Lieferumfang:

- FRITZ!Smart Energy 200
- Installationsanleitung

Produktinformationen:

Artikelnummer:	20003113
EAN:	4023125031137
Gewicht:	135 g
Abmaße (B x T x H) in mm:	59 x 41 x 93 mm
Produkt-Gewicht gesamt:	244 g
Karton-Maße (B x T x H) in mm:	92 X 82 X 126mm
Herstellergarantie:	2 Jahre
Zolltarifnummer:	85365080
Ursprungsland:	Taiwan