HT38

PROFESSIONELLER SICHERUNGS- UND STROMKREISFINDER

Das HT38 ist ein neu entwickelter professioneller Sicherungsfinder, er unterstützt durch seine einfache Handhabung das Auffinden und Zuordnen von Sicherungen zu den spannungsführenden Stromkreisen. Der Sicherungsfinder HT38 besteht aus einem Sender mit integriertem Schukostecker und einem Empfänger mit Batterieversorgung. Die im Empfänger integrierte optische und akustische Anzeige wird Ihnen das Orten von Stromkreisen in Verteilern und Abzweigdosen sehr erleichtern. Das HT38 entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie Kategorie CAT III 250V.

FUNKTIONEN

- LED Anzeige und Summer mit variablem Ton
- Zuordnung von Sicherungen
- Zuordnung und Verfolgen einer Leitung
- Verwendung in spannungsführenden Kreisen mit Spannungen bis 250 VAC gegen Erde
- LED Anzeige für niedrigen Batterie-Ladezustand
- Automatische Abschaltung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sender HT38T	
Stromversorgung:	230 VAC, 50 Hz
Ausgangsstrom des Signals:	<20 mA
Externe Verbindung:	Integrierter Schukostecker
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C
Lagerluftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (LxBxH):	95 x 60 x 30 mm
Gewicht:	140g
Empfänger HT38R	
Stromversorgung:	1x9V Batterie
Auto Power OFF:	nach 3 min Nichtgebrauch
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C
Lagerluftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (LxBxH):	195 x 60 x 35 mm
Gewicht:	130g

Allgemeine Spezifikationen

Max. Betriebshöhe	2000 m
Sicherheit:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN61326-1
Isolation	Doppelte Isolation
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	CAT III 250V

Lieferumfang

- Sender HT38T
- Empfänger HT38R
- Batterie (für Empfänger)
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung

HT INSTRUMENTS GMBH
Am Waldfriedhof 1b – 41352 Korschenbroich
Tel: 02161 / 564 581 - Fax: 02161 / 564 583
email: info@ht-instruments.de - web: www.ht-instruments.de