

Systeme zur Prozessoptimierung / Zubehör

Anschlusselement RM 12-230VAC/DC GY



Art.Nr.:	640.910.00
Serie:	KombiSIGN 71



MECHANISCHE DATEN

Höhe	36 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PA-GF PC
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP65
Anschluss	Federzugklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung maximal	d = 11 mm
Befestigungsart	Rohrmontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
UL Type Rating	Type 12
Gewicht mit Verpackung	96 g
Produktgewicht	78 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12-230V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Anschlusselement RM 12-230VAC/DC GY

Technical drawing of a component, identified by the code 640.XX0.00. The drawing includes the following views and dimensions:

- Top View (Left):** Shows a circular base with a diameter of $\varnothing 70$. A central feature has a diameter of $\varnothing 4,3$ and a radius of $R2,15$. The distance from the center to the edge of the base is $21,5$. The thickness of the base is 16 .
- Top View (Right):** Shows a circular base with a diameter of $\varnothing 25$ and a radius of $R2,15$. The thickness of the base is 16 .
- Side View (Left):** Shows the component's profile with a total height of 36 and a base thickness of $26,5$. A small feature on the side has a height of $1,5$.
- Side View (Right):** Shows the component's profile with a total height of 36 and a base thickness of $26,5$.
- Cross-sectional View (Far Right):** Shows the internal structure of the component. The total height is $322,5$. The base thickness is $26,5$. The internal structure consists of several layers with the following dimensions from the base up: $82,5$, $138,5$, $194,5$, $250,5$, and $306,5$.



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.