

TWIN SAT Stichdose DB 54



Produkt-Information



Auf einen Blick:

- 2 SAT-Ausgänge zur optimalen Signalversorgung eines TWIN Receivers
- SAT-Ausgang 2 auch für CATV geeignet
- Hohe Entkopplung mittels Richtkoppler
- DC-Bypass über beide SAT-Ausgänge

TWIN SAT Stichdose

DB 54



Typ	DB 54 TWIN-SAT-Stichdose	
Frequenzbereich		
Input 1 ► TV out	5 – 862 MHz	
Input 1 ► FM out	87,5 – 108 MHz	
Input 1 ► SAT 1	950 – 2400 MHz	
Input 2 ► SAT 2	5 – 2400 MHz	
Anschlussdämpfung		
Input 1► TV out	5 – 862 MHz	4,5 ±1 dB
Input 1► FM out	87,5 – 108 MHz	5,5 ±1 dB
Input 1► SAT 1	950 – 2150 MHz	≤ 3 dB
	2150– 2400 MHz	≤ 4 dB
Input 2► SAT 2	5 – 862 MHz	≤ 1 dB
	862 – 2400 MHz	≤ 2 dB
Return Loss		
Impedanz	75 Ohm	
Eingang	5 – 2400 MHz	≥ 14 dB ≤ -1,5 dB pro Oktave ab 40 MHz, ≥ 10 dB
TV-Ausgang	5 – 862 MHz	≥ 14 dB ≤ -1,5 dB pro Oktave ab 40 MHz, ≥ 10 dB
FM-Ausgang	87.5 – 108 MHz	≥ 10 dB
SAT 1	950 – 2400 MHz	≥ 10 dB
SAT 2	5 – 2400 MHz	≥ 14 dB ≤ -1,5 dB pro Oktave ab 40 MHz, ≥ 10 dB
DC-Bypass		
In1 ◄► Sat1	>800 mA	
In2 ◄► Sat2	>800 mA	
Schirmungsmaß	EN 50083-2 / Klasse A	
Kabelanschluss Außen/Innenleiter	7,5/0,8-1,15 mm	
Verkaufseinheit	10 Stück, 2,45 dm³	
Versandereinheit	100 Stück, 30 dm³, 8,9 kg	
EAN	4010056113346	

Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- | | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| • Abdeckplatte | DW 45 T | 75 x 75 mm |
| • Abdeckplatte | DW 49 T | 85 x 85 mm |
| • Aufputzrahmen | DD 99 | 75 x 75 x 35 mm |

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
 Wilhelm-Sihn-Straße 5–7
 75223 Niefern-Öschelbronn, Germany

Telefon +49 72 33-66-0 Fax -3 20
 info@wisi.de
 www.wisi.de



excellence in digital ...