MD-C/PD-C MINI SERIE MD-C360i/6 MINI

ESYLUX

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD-C360i/6 mini opal-matt	EP10425851	4015120425851

Kurzbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,2 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 6 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/ MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalterhersteller)
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE
Abmessungen ca.	Höhe 47 mm, Ø 25 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 36 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm
Zuleitung	20 cm, 3 x 0,75 Einzelader
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung [s]	0 s
Ausschaltverzögerung [s]	0 s
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426384 - Spot-Adapter 51/20 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

MD-C/PD-C MINI SERIE MD-C360i/6 MINI

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD-C360i/6 mini opal-matt	EP10425851	4015120425851

Maße in mm



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Standardbetrieb mit der zusätzlicher Ansteuerung durch Schalter. Bei Bedarf kann das Licht durch den Schalter manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.