



### Beschreibung:

Der Rufgenerator ERG-402 generiert einen Rufton zur Rufunterscheidung an der Etagen- bzw. Wohnungstür. Der ERG-402 kann 4 verschiedene Ruftöne erzeugen. Der jeweilige Ruf ton wird über die DIP-Schalter eingestellt.

#### 1. Anschlußklemmen

- Klemme 1 / 3: Spannungsversorgung 12VAC **ACHTUNG Polung 1/3 am Türlautsprecher beachten !**
- Klemme 4: Verrieglungsausgang zum Türlautsprecher. Für Anlagen ohne Potentialaufrennung
- Klemme R: Ruf ton Ausgang

#### 2. Rufanzeige

Leuchtet bei aktivem Ruf ton.

#### 3. Schalter zur Ruf tonauswahl

Schalter 1	Schalter 2	Ruf ton
OFF	OFF	Ruf ton1
ON	OFF	Ruf ton 2
OFF	ON	Ruf ton 3
ON	ON	Ruf ton 4

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten