

Pendelleuchte IDOO.line ILP 840/D/SR/EINZEL/1134MM

338336050-00809347









Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbtoleranz

Schutzart

Schutzklasse

Gehäuse

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

(DALI) 220-240 V, 50-60 Hz

ca. 23 W

ca. 3.600 lm

ca. 144 lm/W

indirekt

neutralweiß

ca. 4.000 K

< 3 SDCM

IP 40

Aluminiumprofil; lackiert; silber

ca. 2,0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=1134mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und

Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x;

Notlichttauglich; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster