

Pendelleuchte IDOO.line ILP 840/D/SR/END/1128MM

338336080-00809351









Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbtoleranz

Schutzart

Schutzklasse

Gehäuse

Gewicht

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

(DALI) 220-240 V, 50-60 Hz

ca. 23 W

ca. 1.900 lm

ca. 136 lm/W

indirekt

neutralweiß

ca. 4.000 K < 3 SDCM

IP 40

Aluminiumprofil; lackiert; silber

ca. 3,2 kg

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=1128mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und

Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x;

Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der

einzelnen Module; Dimmen mittels

handelsüblichem Taster