

## Pendelleuchte IDOO.line ILP 840/D/SR/START/2250MM

338338060-00809370









Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Lichtfarbe Leuchte **Farbtemperatur Leuchte** 

**Farbtoleranz** 

**Schutzart** 

Schutzklasse

Gehäuse

Gewicht

Netzanschlussleitung

**Befestigung** 

Gesamtlänge

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

(DALI) 220-240 V, 50-60 Hz

ca. 23 W

ca. 3.850 lm

ca. 160 lm/W

indirekt

neutralweiß

ca. 4.000 K

< 3 SDCM

IP 40

Aluminiumprofil; lackiert; silber

ca. 2,0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=2250mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und

Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x;

Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der

einzelnen Module; Dimmen mittels

handelsüblichem Taster