

## LED Soffittenlampe 8x31mm, 24VAC/DC blau 2 Chip mit Brückengleichrichter

Artikel-Nr. 35791



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Lampenspannung:               | 24 - 24 V |
| Lichtstrom:                   | 0.6 lm    |
| Sockel:                       | S7        |
| Leuchtmittel:                 | LED       |
| Lampenform:                   | sonstige  |
| Halogen:                      | Nein      |
| Krypton:                      | Nein      |
| Xenon:                        | Nein      |
| Farbe:                        | blau      |
| Durchmesser:                  | 8 mm      |
| Gesamtlänge:                  | 31 mm     |
| Geeignet für Taschenleuchten: | Nein      |
| Geeignet für Anzeigezwecke:   | Ja        |
| Nennstrom:                    | 20 mA     |
| Lampenleistung:               | 0.4 W     |
| Mittlere Nennlebensdauer:     | 50000 h   |

LED Soffittenlampe 8x31mm Soffitten Lampe Ø 8mm x 31mm auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch. Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 02.12.2014 08:54:30

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.