

Präsenzschalter

IR 180 COM1 Weiß

EAN 4007841029944



Funktionsbeschreibung

Der neue Standard bei Infrarot-Sensorschaltern. Neues Design, intelligente Technologie, schnelle Montage. Der IR 180 ist die Lösung, wenn Infrarot-Sensorschalter in Neu- oder Bestandsbauten mit 3-Draht-Verkabelung vorhanden oder geplant sind. 180 bezieht sich auf den enormen Erfassungswinkel des Sensors. Ihm bleibt rechts und links nichts verborgen. Auch der IR 180 präsentiert sich im neuen Design und lässt sich schnell und einfach montieren. Die KNX-Version bietet zusätzlich die Ausgabe von Temperatur- und Luftfeuchte-Messwerten.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Abmessungen (H x B x T) | 80,0 x 80,0 x 21 mm |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Sensortyp | Passiv Infrarot |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| optimale Montagehöhe | 1,2 m |
| Netzanschluss | 230 V, 50 / 60 Hz |
| max. Schaltleistung | 2000 W |
| Ansprechhelligkeit | 10,0 - 1000 lx |
| Dämmerungseinstellung TEACH | Ja |
| Zeiteinstellung | 30 s - 30 min |
| Umgebungstemperatur | -20 - 55 °C |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Tierschneise | Nein |
| Nebenstelleneingang | Ja |
| Fernbedienbar | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | Weiß |

Präsenzschalter

IR 180 COM1 Weiß

EAN 4007841029944

Moodbild

