SIEMENS

Produktdatenblatt 3SB2224-6BD06



LEUCHTMELDER, 16MM, RUND, KUNSTSTOFF, GELB, LAMPENFASSUNG W2 X 4,6D, MIT GLUEHLAMPE 24V

Betätigungselement:			
Ausführung des Betätigungselements		Leuchtmelder	
Funktionsweise / des Betätigungselements			
• verrastend		Nein	
• tastend		Nein	
Knopf:			
Farbe / des Knopfes		gelb	
Frontring:			
Material / des Frontrings		Kunststoff	
Farbe / des Frontrings		schwarz	
Allgemeine technische Details:			
Ausführung des Produktes		mit Lampenfassung W2 x 4,6 d und Glühlampe 24 V	
Art der Spannung			
der Betriebsspannung		AC/DC	
der Versorgungsspannung			
des Leuchtmittels		AC/DC	
Betriebsspannung / Bemessungswert			
• minimal	V	5	
• maximal	V	60	

Versorgungsspannung / 1		
• des Leuchtmittels		
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert	V	24
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert	V	24
• bei DC / Bemessungswert	V	24
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schaltstellungen		2
Betriebsmittelkennzeichen		
• gemäß DIN EN 61346-2		P
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		Н

Mechanischer Aufbau:		
Ausführung elektrischer Anschluss		Flachsteckanschluss
Ausführung der Fassung		W2 x 4,6d
Produktbestandteil / Leuchtmittel		Ja
Produkterweiterung / optional / Leuchtmittel		Ja
Ausführung der Abdeckkappe		Linse mit konzentrischen Ringen
Farbe / der Abdeckkappe		gelb
Einbaubreite	mm	16
Einbaudurchmesser	mm	16
Breite	mm	19
Höhe	mm	19
Tiefe	mm	59

Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur		
während Betrieb	°C	-25 60
Schutzart IP		IP65

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigung en	sonstiges
ROSTEST	Hersteller	Hersteller

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

http://www.siemens.de/industrial-controls/mall

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SB2224-6BD06/all

 $\textbf{Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Ger\"{a}teschaltpl\"{a}ne, \ldots)}$

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2224-6BD06

letzte Änderung:

20.06.2011