

Wohnungsstation AP

Bronze

Artikelnummer 1250603

EAN 4010337099710



Merkmale:

- Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
 - Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
 - Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
 - Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
 - Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
 - Befestigungslöcher für die Montage.
 - Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
 - Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
 - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
 - Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
 - Auswahl von fünf verschiedenen Rufmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
 - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
 - Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung.
 - Mithörsperre.
 - Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.
- Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor::
- Schalten von Licht und anderen Funktionen.
 - Ansteuerung des Türöffners.
 - Einstellen der Rufmelodie.
 - Rufton ein- und ausschalten.
 - Rufannahme.
 - Aktivierung der Durchsetzfunktion.
 - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.
-

Hinweise:

- Montage ohne Abdeckrahmen möglich.
- Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder den Schalterprogrammen Flächenschalter und Gira E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich
(z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Lieferumfang:

Zubehör:

Steuergerät Audio REG: 1287 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000779	Innenstation für Türkommunikation

ETIM Merkmale:	
Mit Video	Nein
Installationstechnik	Bus-System
Montageart	Aufputz
Werkstoff	sonstige
Mit Memory-Funktion	Nein
Abhörsicher	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Nein
Hörgerätekompatibel	Nein
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Farbe	sonstige
Farbe (benutzerdefiniert)	Bronze
Rufabschaltung	Ja
Interkommunikation	Ja
Rufunterscheidung	Ja
Zusatzgerät anreihbar	Nein
Lautstärkeregelung	Ja
Mit Touchscreen	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,095	0,045	0,165	0,216