

Akku-Staubsauger

DVC157LZX3

2x18V • 15 l • Trocken • L • AWS

Besonders geräuscharmer Akku-Staubsauger mit hoher Saugleistung und selbstreinigendem Filtersystem

Ein geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Staubsauger mit Auto-Start Wireless System (AWS). Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden und das Staubsaugen startet automatisch. Der Staubsauger verfügt zudem über einen HEPA-Filter, einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter. Staubklasse L nach Euronorm. Inklusive Aufsätze und Schlauch zur Staubabsaugung.



LXT **BL** **AWS** **XPT** **18V+18V** **36V**

Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Luftvolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	100 min
Schlauchlänge	2,5 m
Schlauchdurchmesser	38 mm
Behältervolumen Staub max.	15 L
Staubsack	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	70 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Staubklasse	L
Abscheidegrad	99,99 %
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	8,0 - 8,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	366 x 334 x 421

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Einstellbare Saugleistung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- Das Feststellen der beiden Hinterräder verhindert ein unbeabsichtigtes Bewegen des Staubsaugers

EAN 0088381899017

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127607-8

Zubehörbox



140253-0

Vorfilter



192562-3

Handrohr gebogen



192563-1

Saugrohr gerade



195432-5

Entsorgungssack



195433-3

Saugschlauch 28mm 3,5m antist.



195434-1

Saugschlauch 38mm 2,5m antist.



195552-5

FeuchtfILTER



197166-6

Filterelement HEPA



199455-5

Bodendüse



410306-2

Fugendüse



417765-1

WKZ-Muffe 22



423398-2

FeuchtfILTER



424379-9

WKZ-Muffe 24



451350-0

Stopper



Service

User manual



Parts drawing



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01

