

Secure Extension SE 600-0

210011276-00



Produktbeschreibung

Secure Extension als Erweiterung für den Secure Controller. Es können pro Controller maximal 4 Erweiterungen angeschlossen werden.

Leistungsmerkmale:

- RS485 Schnittstelle
- 4 Relais pro Extension
- pro Tür je 2 Eingänge (Status/Taster)
- Protokoll OSDP
- max. 4 Extensions pro Controller (2 pro RS485 Schnittstelle) *
- LED-Statusanzeige

Technische Daten

Kontaktart:	4 Umschalter 30 V, 2 A
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 89 x 60

Secure Extension
SE 600-0

210011276

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Secure Extension
SE 600-0

210011276

Seite 3

Weitere Dokumente

SE 600-0 Secure Extension	Produktinformation	718 kB	herunterladen
SE 600-0 Secure Extension	Konformitätserklärung	355 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	798 kB	herunterladen
Firmware SE 600-0 V 1.50.0	Firmware	18,7 kB	herunterladen
OSDP Config Tool (DE/EN)	Software	1 MB	herunterladen