

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	EFDHS4RGBW
Serienname:	
EAN:	4037293024259
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

RGBW-Funkhandsender ■ 868Mhz ■ 4-Kanäle ■ passend für RGBW-WIFI4x5A, RGBWWI-FI674X5A, EFD-Controller

Mit dem 4-Kanal RGBW-Funk-Handsender können bis zu vier Empfänger getrennt voneinander gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Handsender bzw. Kanal, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl weiß, Ein- und ausschalten, dimmen, so wie Programmwechsel. Betrieb über 3x AAA (1,5V) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Passend für folgende Empfänger: EFD12244X5A, EFDP12244X5A, EFDP24050VS, EFDP24100VS, RGBW-WIFI4x5A und RGBWIFI674X5A.



Technische Spezifikation (ETIM 7)

Stromversorgung	Batterie	Funktaster auf Putz	nein
Reichweite (m)	40,00	Funkcodiergerät	nein
Rollingcode-System	nein	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Funkhandsender	ja	Funkfrequenz (MHz)	868,00
Funktaster unter Putz	nein	Schutzart (IP)	IP20