

SCHUETZ BAUGROESSE 12, 2POLIG DC-3/5,
400A HILFSSCHALTER 22 (2NO+2NC),
DC-BETAETIGUNG,
DC 24V VARISTOR INTEGRIERT

Allgemeine Details:

Baugröße des Schützes		12
Polzahl		2
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		Q
Schutzart IP		IP00
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb 	°C	-50 ... 70

Steuerstromkreis:

Art der Spannung		DC
Speisespannung		
<ul style="list-style-type: none"> bei DC / Bemessungswert / minimal 	V	24
<ul style="list-style-type: none"> bei DC / Bemessungswert / maximal 	V	24

Hauptstromkreis:

Anzahl der Schließer / für Hauptkontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hauptkontakte		0
Betriebsstrom		
<ul style="list-style-type: none"> bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert 	A	400

• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	A	400
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	A	400
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	A	400
Betriebsleistung		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 110 V / Bemessungswert	kW	35
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	kW	70
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	kW	140
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	kW	200
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	kW	250

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder		22
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0


Anschlussarten:

Ausführung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss

Mechanischer Aufbau:

Art der Befestigung		Schraubbefestigung
Art der Befestigung / Reiheneinbau		Ja
Breite	mm	235
Höhe	mm	278,5
Tiefe	mm	314

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 ROSTEST	Hersteller	Hersteller

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
Industry Mall (Online-Bestellsystem) http://www.siemens.de/industrial-controls/mall
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TC5617-5KB4/all

letzte Änderung:

13.06.2011