



CoreLine LED-Lichtleiste

BN126Z SC

Finger-protected - IK04 - Stahl

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neue CoreLine LED-Lichtleiste kann als Ersatz für herkömmliche Lichtleisten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich extrem einfach auswählen, installieren und warten und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.

Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. & Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. & Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
CE-Zeichen	ja
Material	Stahl
Zubehörfarbe	Stahl
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	- V

Eingangsfrequenz	- Hz
Mechanische Kenndaten	
Gesamte Länge	57 mm
Gesamte Breite	22 mm
Gesamte Höhe	1000 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1000 x 22 x 57 mm (39.4 x 0.9 x 2.2 in)

CoreLine LED-Lichtleiste

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [Finger-protected]
Schlagfestigkeit (IK)	IK04 [IK04]

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871016336574999
Bestell-Produktname	BN126Z SC
EAN/UPC - Produkt	8710163365749

Bestellcode	36574999
-------------	----------

Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	108
-------------------------------------	-----

SAP-Material	911401776802
--------------	--------------

Nettogewicht (Einzelteil)	0,064 kg
---------------------------	----------

