

LED-Trafo 129x97x30mm, 85-264VAC/12VDC max.102W, LRS-100-12

Artikel-Nr. 55037



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Nein
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Nein
Geeignet für Konstantspannung:	Nein
Ausgangsspannung:	12 - 12 V
Ausgangsstrom:	0 - 8500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	102 - 102 W
Länge:	129 mm
Breite:	97 mm
Höhe:	30 mm

LED-Trafo 129x97x30mm Netzteil/ Transformator - In: 85~264VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überlastschutz durch Abschalten (hiccup), auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, niedrige Bauhöhe, entspricht EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16.

Letzte Aktualisierung am: 24.02.2017 12:12:33

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.