

LED-Trafo 159x97x38mm Innenanwendung, 88-264VAC/12VDC max. 102W, RS-100-12

Artikel-Nr.

54902



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Nein
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Nein
Geeignet für Konstantspannung:	Nein
Ausgangsspannung:	12 - 12 V
Ausgangsstrom:	0 - 8500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	102 - 102 W
Länge:	159 mm
Breite:	97 mm
Höhe:	38 mm

LED-Trafo 159x97x38mm Innenanwendung Netzteil/ Transformator - In: 88~264VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Long Life 105°C Elkos.

Letzte Aktualisierung am: 31.03.2017 09:26:22

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.