

## LED-Trafo 179x99x30mm, 85-264VAC/5VDC max.100W, RSP-100-5

Artikel-Nr. 54986



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Geeignet für Außengebrauch:                | Nein          |
| Art der Dimmung:                           | nicht dimmbar |
| Gehäuse:                                   | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom:                | Nein          |
| Geeignet für Konstantspannung:             | Nein          |
| Ausgangsspannung:                          | 5 - 5 V       |
| Ausgangsstrom:                             | 0 - 20000 mA  |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | Ja            |
| Ausgangsleistung:                          | 100 - 100 W   |
| Länge:                                     | 179 mm        |
| Breite:                                    | 99 mm         |
| Höhe:                                      | 30 mm         |

LED-Trafo 179x99x30mm Netzteil/ Transformator - In: 85-264VAC, Out: 5VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, niedrige Bauhöhe, Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal.

Letzte Aktualisierung am: 12.04.2017 10:17:49

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.