

LED-Trafo 40x90x100mm DIN-Schienenmontage, 85-264VAC/12VDC max.40W, MDR-40-12

Artikel-Nr. 55035



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Nein
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Nein
Geeignet für Konstantspannung:	Nein
Ausgangsspannung:	12 - 12 V
Ausgangsstrom:	0 - 3333 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	40 - 40 W
Schutzklasse:	I
Länge:	40 mm
Breite:	90 mm
Höhe:	100 mm

LED-Trafo 40x90x100mm DIN-Schienenmontage Netzteil/ Transformator - In: 85-264VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: direkt auf die DIN-Schiene montierbar, geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, LED-Anzeige für Power-On, niedrige Leerlaufleistung, DC-OK-Relaisausgang.

Letzte Aktualisierung am: 23.02.2017 11:40:12

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.