

## Electronic Transformator 118x36,5x29,5mm

Artikel-Nr.: 58492

Elektronischer Transformator zum Betreiben von Halogenlampen oder Standard LEDs, 12VAC, 0-50W. Es dürfen nur entweder Halogenlampen oder Standard LED angeschlossen werden. Eine Kom...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig



Geeignet für Außengebrauch:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Dimmung mit Push-button:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:	12...0 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	ja
Ausgangsleistung:	0...70 W
Länge:	118 mm
Breite:	36.5 mm
Höhe:	29.5 mm

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 09:12:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de