

Professioneller Farblaser-Multifunktionsdrucker

Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9630CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.



DRUCKER



KOPIERER



SCANNER



FAX



ETHERNET



Highlights:

- Bis zu 40 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit¹ in S/W & Farbe
- Bis zu 28 Seiten/Min. (14 Blatt/Min.) Duplex Druckgeschwindigkeit¹ in S/W & Farbe
- 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten
- 520 Blatt Papierkassette², erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
- 100 Blatt Multifunktionszufuhr und 100 Blatt Duplex-ADF²
- 2 GB Arbeitsspeicher
- NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
- Toner⁴ für bis zu 9.000 Seiten in Schwarz und 6.500 Seiten je Farbe im Lieferumfang

Verbrauchsmaterialien³

Toner im Lieferumfang

Schwarz für bis zu 9.000 Seiten,
je Farbe für bis zu 6.500 Seiten

Jumbo-Toner, TN-821XL

Schwarz für bis zu 12.000 Seiten,
je Farbe für bis zu 9.000 Seiten

Super-Jumbo-Toner, TN-821XXL

Schwarz für bis zu 15.000 Seiten,
je Farbe für bis zu 12.000 Seiten

Trommel

DR-821CL: bis zu 100.000
Seiten (3 Seiten/Druckjob)

Transfereinheit

BU-800CL: bis zu 150.000
Seiten (2 Seiten/Druckjob)

Tonerabfallbehälter

WT-800CL: bis zu 100.000
Seiten

Abmessungen & Gewicht

Mit Karton (B x T x H)

580 x 663,7 x 734 mm
42,7 kg

Ohne Karton (B x T x H)

503 x 541 x 586 mm
36,5 kg

Druckvolumen

Monatlich empfohlen⁴

Bis zu 12.000 Seiten

Lieferumfang

MFC-L9630CDN, Lieferumfang-Toner, Trommel, Transfereinheit, Tonerabfallbehälter, Stromkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise. Datenkabel sowie Faxanschlusskabel NICHT im Lieferumfang enthalten. Ein Faxanschlusskabel können Sie kostenfrei anfordern unter www.brother.de/faxkabel



Allgemein	Drucktechnologie Elektrofotografischer Laserdrucker	Display 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten	Optionale WLAN-Schnittstelle 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n Infrastructure Mode, IEEE 802.11 g/n Wi-Fi Direct™ 5GHz: IEEE 802.11 a/n Infrastructure Mode & Wi-Fi Direct™
	Laserklasse Klasse 1 Laser Gerät	Lokale Schnittstelle Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (vorne und hinten)	
	Speicher 2 GB Arbeitsspeicher	LAN-Schnittstelle Gigabit Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Drucker	Duplexdruck Automatisch	Auflösung Bis zu 2.400 x 600 dpi	Interne Barcodes (PCL) 16 Barcodes: Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI
	Druckgeschwindigkeit¹ (A4) Bis zu 40 Seiten/Min. in S/W & Farbe	Druckersprachen PCL5e, PCL5c, PCL6, (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	
	Druckgeschw.¹ Duplex (A4) Bis zu 28 Seiten/Min. in S/W & Farbe (14 Blatt/Min.)	Interne Schriften (PCL) 73 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften	
	Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)⁵ Weniger als 10 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus und der Standard Papierkassette	Interne Schriften (Postscript) 66 skalierbare Schriften	
	Aufwärmzeit Weniger als 20 Sekunden aus dem Schlafmodus		
Druckertreiber-Funktionen	N-auf-1 Druck⁶ Windows: 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken macOS (AirPrint): 2, 4, 6, 9 oder 16 A4-Seiten	Manueller Duplexdruck⁷ Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden der Seite (empfohlen für Medien, die nicht vom Duplexdruck unterstützt werden)	Umkehrdruck⁷ Dreht den Inhalt eines gedruckten Dokuments um 180°
	Poster-Druck⁷ 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern	Broschürendruck Druckt Dokumente im A5 Broschüren-Format, unter Verwendung des automatischen oder manuellen Duplexdrucks	Carbon Copy⁷ Druckt zusätzliche Kopien desselben Dokuments auf Papier aus zusätzlichen Papierfächern
	Textdruck in Schwarz⁷ Druckt den Text aller Dokumente in Schwarz aus	Druckprofile⁶ Speichert die bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung	Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung Druckbenachrichtigung, die beim Drucken an Ihren PC gesendet wird
	Wasserzeichen-Druck⁷ Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen	USB-Direktdruck Druckt direkt von einem USB-Stick	Match Media⁷ Weist einer bestimmten Papierkassette eine ID zu, um die Auswahl der verschiedenen Medientypen aus einer Papierkassette zu erleichtern
	Kopf- und Fußzeile⁷ Fügt auf gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen)	Unterstützte Dateiformate: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN, TIFF, XPS 1.0	Überspringen von Papierkassetten⁸ Konfiguriert die Auswahl der Papierkassette zur Vermeidung von bestimmten Papierkassetten/Medien beim normalen Druck
		Speicherdruck Druckt Dokumente, die mit AES 256 verschlüsselt und auf einem USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert sind	Trennen von Druckjobs⁸ Legt ein andersfarbiges Blatt Papier zwischen verschiedene Druckaufträge, um sie zur leichteren Identifizierung zu trennen
MFC-L9630CDN Seite 2			

Betriebssysteme

Windows

macOS (AirPrint)

Linux

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf www.brother.de/support/mfcl9630cdn/downloads

Chrome OS

Unterstützt den nativen Druck aus ChromeOS

PostScript Universal Druckertreiber

Druckertreiber für Windows, mit dem von jedem Brother Drucker, der lokal oder im Netzwerk eingebunden ist und PostScript unterstützt, gedruckt werden kann

PCL Treiber

PCL XL Generic Treiber

Papiermanagement

Papierzufuhr²

Standard Papierkassette:

520 Blatt

Multifunktionszufuhr:

100 Blatt,

15 Umschläge

ADF:

100 Blatt

Papierablage²

250 Blatt (face down),

1 Blatt (face up, gerader Papierweg)

Sensor Papierzufuhr & Papierablage

Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig/ kein Papier in den Zufuhren oder die Papierablage voll ist

Medienformate

Standard Papierkassette:

A4, LTR, A5, A5 (quer), A6, EXE, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, B5 (ISO), 16K (195 x 270 mm)

Optionale Papierkassetten:

A4, LTR, A5, EXE, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195 x 270 mm)

Multifunktionszufuhr:

Breite: 76,2 mm – 215,9 mm

Länge: 127 mm – 355,6 mm

Umschläge: Com-10, DL, Monarch, C5

Duplexdruck:

A4, LTR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal (gewünschtes Papierformat manuell auswählbar)

Medienarten

Standard Papierkassette:

Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, farbiges Papier

Optionale Papierkassetten:

Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, farbiges Papier

Multifunktionszufuhr:

Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier³, farbiges Papier, Etiketten, dünne/ dicke Umschläge

Duplexdruck:

Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, farbiges Papier

Mediengewichte

Standard Papierkassette &

Multifunktionszufuhr &

Duplexdruck:

60 – 230 g/m²

Optionale Papierkassetten:

64 – 105 g/m²

ADF

45 – 120 g/m²

Mobiles Drucken & Web Connect

Brother Mobile Connect¹⁰

Kostenlose App zum Drucken, Scannen, Faxen, Faxvorschau, Kopiervorschau und zum Abrufen des Gerätestatus über Mobilgeräte (Android & iOS)

Apple AirPrint

Druck der gängigsten Dateierarten aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation

Brother Print Service Plugin

Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Mopria™

Druck der gängigsten Dateierarten aus jeder Mopria™-unterstützten Applikation (Android)

Brother Apps¹¹

Drucken aus Creative Center, Cloud Sicherer Druck, Attach E-Mail & Print, Scan-to-Mobilgerät, Scan-to-PDF durchsuchbar (OCR), leicht lesbare Kopie, Fax-Weiterleitung an Cloud/ E-Mail, Scan-to-Power Point/ Excel/ Word, Easy Scan-to-E-Mail

Web Connect^{11,12}

Druck und Download aus und Scan zu Box, SharePoint Online, DropBox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, direkt vom Brother Gerät

Cloud Printing

Druck von Mobilgeräten (Android & iOS) mithilfe von optional erwerblichen Partnerlösungen wie ezeep by ThinPrint

Scanner	Duplex-Scan Automatisch	Farbtiefe 30 bit intern, 24 bit extern	Weitere Scan-Funktionen Hintergrundentfernung ⁷ , Scan-Vorschau, Leerseiten-Überspringung, auto- matische Entzerrung (ADF), Teilen von PDFs, mehrseitige PDFs, Bilddrehung ⁷ , Randfüllung ^{7,10} , Farbtonganpassung ⁷ , Kantenhervorhebung ⁷ , Schriftbild- verbesserung ^{7,10} , Rauschreduzierung ⁷ , Dokumententrennung auf Basis von Leerseitenerkennung oder einer bestimmten Anzahl einseitiger Bilder/ Blätter (auch wenn mehrere Dokumente in den ADF gelegt werden)
	Scanner Typ Dual CIS (Contact Image Sensor)	Graustufen 256 (8 bit)	
	Scangeschwindigkeit¹³ (A4) Bis zu 50 Bilder/Min. in S/W & Farbe	Scan-to-Funktionen Scan-to-E-Mail/ -Text/ -Bild/ -Datei/ -USB/ -E-Mail-Server/ -SMB (Netzwerk) ⁷ / -(S)FTP/ -SharePoint/ -PDF durchsuchbar (OCR) ¹⁰	
	Scangeschw. Duplex¹³ (A4) Bis zu 100 Bilder/Min. in S/W & Farbe		
	Auflösung Optisch (Vorlagenglas & ADF) Bis zu 600 x 600 dpi	USB-Direktscan Scannt direkt auf einen USB-Stick	Scanprofile⁶ Bis zu 25 Profile für SMB (Netzwerk)/ (S)FTP/ Sharepoint
	Interpoliert Bis zu 19.200 x 19.200 dpi	Unterstützte Dateiformate: PDF (PDF/A-1b, gesichert, signiert, high compression), JPEG, TIFF, XPS	
Scannertreiber ¹⁰	Windows TWAIN & WIA; Windows (32 & 64 bit) 11, 10, 8.1, 7 ¹⁵	macOS (AirPrint Scan) Ja	Linux SANE (32 & 64 bit)
Kopierer	Duplex-Kopie Automatisch	Zoom Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten	Mehrfachkopien Kopiert ein Dokument bis zu 999 mal, auch sortiert
	Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT)¹⁵ Weniger als 12,0 Sekunden in S/W & 13,0 Sekunden in Farbe aus dem Bereitschaftsmodus und der Standard Papierkassette	N-auf-1 Kopie 2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren	Kopierunterbrechung Unterbricht einen laufenden Druck- auftrag, um einen anderen Auftrag mit Kopierfunktion zu drucken
	Auflösung Bis zu 600 x 600 dpi	2-auf-1 Ausweis-Kopie Druckt beide Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite	
	Graustufen 256 (8 bit)		
MFC-L9630CDN Seite 4			

Fax

Duplex-Fax (senden und erhalten)

Automatisch

Fax Modem

33.600 bps (Super G3)

PC-Fax senden¹⁰ und erhalten^{7,10}

Sendet und empfängt Faxe
direkt über den PC (nur S/W)

Internet-Fax (iFax)^{10,11}

Faxt Dokumente über das
Internet als E-Mail Anhang, ganz
ohne Telefonanschluss

Fax-to-Server

Sendet Faxe über das Netzwerk
an einen Server

Sende-/ Empfangsspeicher

Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test
Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Zeitversetztes Senden

Bis zu 50 Sendeaufträge

Rundsenden

Zum Versenden eines Faxes an
bis zu 299 Empfänger (50
manuell eingegebene Nummern)

Telefon-Index

Elektronisch, alphabetisch
sortierte Liste der in Kurzwahl
oder Rundsendegruppen
gespeicherten Kontakte

Kettenwahl

Speichert Teile für lange Wahl-
sequenzen auf verschiedenen
Kurzwahlpositionen

Fax-Weiterleitung

Sendet ein im Speicher empfan-
genes Fax automatisch an eine
zuvor programmierte Faxnummer

Automatische Wahlwiederholung

Besetzter Anschluss wird auto-
matisch neu angewählt

Fax/ Tel Schaltung

Gerät erkennt automatisch, ob es
sich um einen Fax- oder Telefon-
anruf handelt

Stapelübertragung

Speichert Dokumente, die zur
selben Zeit an denselben
Empfänger gesendet werden
sollen, und sendet sie in einem
Übertragungsvorgang

ECM Fehlerkorrektur (Error Correction Mode)

Wenn das MFC Übertragungs-
fehler während einer Faxüber-
tragung erkennt, sendet es die
fehlerhaften Seiten nochmals
(das Empfängergerät muss über
dieselbe Funktion verfügen)

Dual Access

Ermöglicht das gleichzeitige
Ausführen zweier Funktionen, z.B.
Einlesen während dem Druck

Sendevorbereitung

Reduziert die Übertragungszeit, indem
das Dokument vor dem Senden
eingelese und gespeichert wird (ca.
2,5 Sek./ A4-Seite)

Fernabfrage

Ermöglicht Benutzern den Fern-
zugriff auf ihr Gerät und das
Abrufen gespeicherter Fax-
nachrichten

Fax-Empfangsstempel

Fügt Datum und Uhrzeit bei allen
empfangenen Faxen hinzu

Station ID

Druckt eine ID und Faxnummer in der
Kopfzeile jedes gesendeten Faxes

Deckblätter

Fügt Deckblätter für ausgehende Faxe
hinzu

Automatische Verkleinerung

Wenn eine Seite mit einer Länge von
mehr als 297 mm empfangen wird,
verkleinert das Gerät das Dokument
auf eine DIN A4-Seite

Lautsprecher-/ Klingel- lautstärke

3 Stufen und Aus

Graustufen

256 (8 bit)

Kontrast

Auto/ hell/ dunkel

Super Fine

Verbessert die Übertragungsqualität
von kleinen Drucken und Strich-
zeichnungen

Adressbuch

Kurzwahl

300 Kontakte für Fax-Nummern
und E-Mail-Adressen

Rundsendegruppen

Bis zu 20 Gruppen

LDAP/ LDAPs

Zugriff auf Adressbücher, die auf
einem Server wie Microsoft Exchange
gespeichert sind

Brother Lösungen

BSI (Brother Solutions Interface)

Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen

Weitere Informationen unter: www.brother.de/landingpages/bsi

Upgrades

Bringen Sie Ihre Arbeitsprozesse auf ein neues Level mit den optionalen Brother Upgrades

Weitere Informationen unter: www.brother.de/business-solutions/upgrades

Netzwerk- management¹⁰

Unattended Installer⁷

Zentrale Verteilung und Anpassung der Treiber und Software

MSI Installer⁷

Modularer Installer, der über Active Directory® verteilt werden kann

BRAdmin Light und Professional 4⁷

LAN/ WLAN Management Software

Embedded Web Server

Print Server Management über den Webbrowser

Treiberinstallations- assistent (Driver Deployment Wizard)⁷

Schnelle und einfache Installation eines Brother Druckertreibers auf einem vernetzten Windows-PC

Mass Deployment Tool⁷

Bietet eine Konfigurationsschnittstelle für die Verwaltung und Bereitstellung von Geräteeinstellungen

Status Monitor⁷

Überwachen des Status des Brother Geräts vom PC aus

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{6,10}

Drucken, scannen, Faxe senden, Faxvorschau, Kopievorschau und Überwachen des Gerätestatus über Windows oder macOS (AirPrint)

KOFAX PaperPort SE 14⁷

Programm zum Dokumentenmanagement

Brother Utilities

Bietet Installationsanleitungen, Handbücher, FAQ & Fehlerbehebung sowie Kontakt zum Brother Kundendienst an einem Ort an

Easy Setup

Vereinfacht den Installationsprozess des Brother Geräts über den PC, indem es Zugang zu den richtigen Treibern und Software bietet

Weitere Informationen unter:
<https://setup.brother.com>

Netzwerk & Sicherheit

LAN-Schnittstelle

Gigabit Ethernet: 10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T

LAN Sicherheit

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

Optionale WLAN-Schnittstelle

2.4 GHz:

IEEE 802.11 b/g/n
Infrastructure Mode,
IEEE 802.11 g/n
Wi-Fi Direct™

5GHz:

IEEE 802.11 a/n
Infrastructure Mode &
Wi-Fi Direct™

WLAN Sicherheit^{6,17}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wi-Fi Direct™,16

Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router

WLAN Setup Support¹⁶

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WLAN Applikationen¹⁶

Vertical Pairing

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP/ LDAPS, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP/ LDAPS, Web Services (Print/Scan), IMAP4

IP-Filter

IP-Adressen-basierte Zugangs-sperre (nur IPv4)

Anzeige der IP-Adresse

Anzeige von der Ihrem Gerät zugewiesenen dynamischen IP-Adresse auf dem Startbildschirm

Sicherheitsfunktionen

E-Mail Benachrichtigung

Sendet Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte

E-Mail Berichte

Schickt regelmäßige Nutzungsberichte per E-Mail

Einstellsperre

Sperrt das Funktionstastenfeld (direkt am Brother Gerät)

Benutzersperre 3.0

Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen in einem Netzwerk mithilfe 4-stelliger PIN oder User-ID. Mögliche Einrichtung für bis zu 200 Nutzer mit User-ID

Active Directory-/LDAP(s)-Authentifizierung

Beschränkung des Zugriffs auf Brother Geräte mithilfe von AD-/ LDAP(s)-Authentifizierung. Mitarbeiter können sich mit ihren vorhandenen Netzwerk-Anmeldedaten authentifizieren

Secure Key Management

Bietet ein default selbstsigniertes Zertifikat oder erstellt ein benutzerdefiniertes selbstsigniertes Zertifikat/ Zertifikatsignierungsanforderung (CSR)/ externes öffentliches Zertifikat/ privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

Sicherer Druck/Secure Print⁷

Gesicherter Ausdruck über 4-stelliger PIN-Eingabe am Gerät (via Druckertreiber)

Cloud Sicherer Druck¹¹

Ermöglicht den passwortgeschützten Druck vom PC oder Mobilgerät ohne Treiber

Port-basierte Netzwerk Zugangskontrolle (IEEE 802.1x)

Brother Geräte entsprechen diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

Beschränkung von Netzwerkprotokollen

Erlaubt IT-Administratoren Kommunikationsprotokolle (z.B. FTP oder Telnet) je nach Bedarf mittels Function Protocol Control zu beschränken

Automatische Intrusion Detection

Brother Geräte erkennen Sicherheitsangriffe automatisch und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, einschließlich eines Neustarts falls erforderlich

Digital signierte Firmware

Brother Drucker Firmware ist digital signiert und sicher

Firmware Updates

Automatische Aktualisierung auf die neueste Firmware Version sowie die Möglichkeit, den Drucker so einzustellen, dass er keine älteren Firmware Versionen empfängt, um ein Downgrade durch unbefugte Benutzer zu verhindern

Speichern von Druckprotokollen

Ermöglicht den Audit einer auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolldatei (Aufzeichnung von ID, Typ, Name, Benutzer, Datum, Zeit und Seitenzahl für jeden Druckauftrag)

Syslog

Erlaubt IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

NFC

Integrierter NFC-Kartenleser

Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten zur sicheren Authentifizierung und zur Verbindung mit Mobilgeräten

Unterstützte Protokolle:
(ISO14443 Type A), MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Unterstützte externe NFC-Kartenleser

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU

- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Kartenleser von Drittanbietern müssen zusätzlich erworben werden. Andere Kartenleser werden unterstützt, wenn sie über den integrierten Webserver registriert werden)

Umwelt

Stromversorgung

220 – 240 V,
AC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme¹⁸

Im Druck: 770 W
(430 W Leisemodus),
in Kopie: 730 W
(420 W Leisemodus),
im Bereitschaftsmodus: 85 W,
im Schlafmodus: 16,8 W,
im Tiefschlafmodus: 1,1 W,
ausgeschaltet: 0,04 W

TEC-Wert

0,687 kWh/Woche

Schalleistungspegel

Im Druck: 6,79 B(A)
(6,68 B(A) Leisemodus),
im Bereitschaftsmodus: 3,06 B(A)

Schalldruckpegel

Im Druck: 56,5 dB(A)
(53 dB(A) Leisemodus),
im Bereitschaftsmodus: 17,2 dB(A)

Blauer Engel

Ja

Tonersparmodus

Reduziert den Tonerverbrauch und
dadurch die Druckkosten

Energiesparmodus

Reduziert den Energieverbrauch,
wenn der Drucker länger nicht
benutzt wird

Zubehör

Papierzufuhr²

LT-330CL: 250 Blatt (max. 3x),
LT-340CL: 500 Blatt (max. 2x),
(1x LT-330CL + 1x LT-340CL),
TT-4000: 4x 520 Blatt (in Kombi-
nation mit Tower Tray Adapter
TC-4100)

Unterschrank¹⁹

ZUNTBC4FARBLASER

Filter-Halterung

FH-3000

Kartenleser-Halterung

CH-1000

WLAN-Modul

NC-9000W

* PTS Zertifizierung noch in Arbeit

1 Druckgeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734.

Duplex Druckgeschwindigkeiten weichen ab je nach Papierzufuhr: über MF-Zufuhr bis zu 37 Seiten/Min. (18 Blatt/Min.) und über optionale Papierkassetten bis zu 30 Seiten/Min. (15 Blatt/Min.) in S/W & Farbe (A4)

2 Kapazität gemessen mit 80 g/m² Papier

3 Ungefähre Toner- und Tonerabfallbehälter-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798

4 Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt

5 FPOT (First Print Out Time) gemäß ISO/IEC 17629

6 Nur Windows und macOS (AirPrint)

7 Nur Windows

8 Installation von optionalen Papierkassetten benötigt

9 Nur ein einziges Blatt einlegen

10 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>.
Brother Mobile Connect kostenloser Download über Google Play oder App Store

11 Internetverbindung benötigt

12 Zusätzliche Aktivierung benötigt

13 Scangeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991

14 Windows 7 & Windows Server 2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU) legacy Unterstützung bis 10.01.2023

15 FCOT (First Copy Out Time) gemäß ISO/IEC 24735

16 Optionales WLAN-Modul benötigt

17 Wi-Fi Direct™ unterstützt nur WPA2-PSK (AES)

18 Alle Werte sind ungefähre Angaben. Die Leistungsaufnahme variiert je nach Einsatzumgebung und Abnutzung der Verschleißteile

19 Bitte verwenden Sie beim ZUNTBC4FARBLASER-Unterschrank das optionale Stabilisator-Kit für mehr Sicherheit in Kombination mit der L9400er/L9600er Serie. Dieses senden wir Ihnen bei Bedarf kostenlos zu. Um uns zu kontaktieren, besuchen Sie bitte www.brother.eu und wählen Sie dann Ihr Land aus. Die Kontaktdaten finden Sie im Teil „Support“ auf der Webseite



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com

brother
at your side