

Akku-Radio mit Laterne

MR009GZ

40V max. • FM/DAB+ • 1.000 lx •
310 lm

Akku-Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät

Akku-Radio mit FM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus. Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar. Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones. IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit.



Technische Details

Maschinenkategorien	Lampen
Antriebsart	Akku
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	300 / 200 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 140 / 55 lx
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 127 - 147 x 240 - 295 mm

Spezifikationen

- Mit Akku-Ladestandanzeige
- Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts
- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

SE00001178

Schultergurt mit Haken

