

Datenblatt | FM-Radio

Tisch Ausführumg | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 15 W | Monitorgröße: 2.2 " | Blau-weiß Monitor | Bluetooth® | IPX5 | Tragegriff | Gelb / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM3100YW | EAN-Nummer: 5412810326266

Produkteigenschaften		Verpackungsinformationen	
Farbe	Schwarz	erforderliche Batterien (nicht enthalten)	6x C
	Gelb	Höhe	198.00 mm
Material	ABS	Leistungsaufnahme Betrieb	8 W
	Gummi	Maximale Sendeleistung	-6 dBm
Sendefrequenzbereich	2402-2480 MHz	Gewicht	2190 g
maximale Antennenreichweite	0 dBi	Breite	194.00 mm
Bluetooth® version	4.2		
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®		
Eingangstrom	1.0 A		
Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP		
	AVRCP		
Stromquellentyp	Netzstromversorgung		
	Batteriebetrieben		
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)	Menge	L x B x H (mm) Gewicht
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m	1	200 mm 325 mm 205 mm 2558 g
Stoßschutz	Ja	4	420 mm 355 mm 420 mm 10900 g
Spitzenleistung des Lautsprechers	15 W		
Lautsprecher RMS	5 W		
Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm		
IP-Schutztart	IPX5		
Tragegriff	Ja		
Radiodesign	Tisch Ausführumg		
Tuning Typ	Digital		
Radiotyp	FM Radio		
Geräteeingangsanschluss	DC Power Plug		
Untestütze Radio Bände	FM		
Medienwiedergabe	Radio		
	AUX		
Netzkabel Anschluss B	DC Power Plug		
FM Frequenzbereich	87.5-108 MHz		
Lautsprecherkanäle	Mono		
Antennentyp	Extern		
Tiefe	280.00 mm		

