DIGITRADIO 50 SE

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem Display

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039797	schwarz	0000/3979	600 g	350 g	17.00 x 9.50 x 8.00 cm	23.00 x 10.00 x 9.00 cm
4019588139794	weiß	0001/3979	600 g	350 g	17.00 x 9.50 x 8.00 cm	23.00 x 10.00 x 9.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Wecken mit Radiosender oder Signalton
- Einstellbarer Weckrhythmus
- Snooze- und Sleep-Funktion
- Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit
- USB-Charging

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1.5 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

USB : 1 (5V - 1A)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5,5 V / 2.000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,44 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 50 SE, Netzteil (180 cm), Bedienungsanleitung