



HD-S 261

Free-to-Air HDTV DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048140	schwarz	0000/4814	600 g	512 g	18 x 4,4 x 13 cm	21,4 x 5,2 x 15,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DVB-S2 HDTV-Tuner

7-Tage-EPG-Unterstützung

Vorprogrammiert für ASTRA 19,2° Ost

Einkabellösung EN50494 und EN50607

Unterstützt Audio Codierformat AAC

6-Tasten-Bedienung

Kompaktes, kleines Gehäuse

USB-Mediaplayer für Video, MP3 Musik und Fotos

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 500 mA

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Scart : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Mediaplayer : Ja

Teletext : Ja

Elektronischer Programmführer : Ja

Uhr : Ja

Fernbedienung : Ja

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, amber

TUNER

Tuner-Typ : Single-Tuner

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio : Ja

Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate : MPG, MP4, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

JPEG : Ja

Audio-Formate : AAC, MP3, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Nennleistung : max. 18 W

Netzteil : intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : max.
18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : < 1 W

LIEFERUMFANG

HD-S 261 Sat-Receiver, Fernbedienung,
Batterien, Bedienungsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.