

Produktbezeichnung	LAVA-DIMM-LED
Artikelnummer	40467
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LED, passend für alle Größen

Die LAVA LED-Beleuchtung kann mit dem Funkdimmer gedimmt werden. Kann über den Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED verdrahtet werden. Der Dimmer kann für alle LAVA LED-Formate verwendet werden. Schutzklasse: IP 20
 Abmessungen: 95 x 37 x 20 mm, Funkfrequenz: 868 MHz, maximale Ausgangsleistung: 192 W, Ausgangsstrom: 1 x 8A

Technische Details

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Bedienungsart	Funk	Nennspannung	12 12 Volt
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	Steuerspannung	12 12 Volt
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	Nennleistung	288 288 Voltampere
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Seriendimmer	Nein	Gerätebreite	37 Millimeter
Lastart	universal	Gerätehöhe	100 Millimeter
Nebenstelleneingang	Ja	Gerätetiefe	21 Millimeter
Lichtwertspeicher	Ja		
Verwendbar mit Taste	Ja		
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja		
Verwendbar mit Präsenzmelder	Ja		
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja		
Verwendbar mit Funktaste	Ja		
Verwendbar mit IR-Taste	Nein		
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	Nein		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Farbe	weiß		
Transparent	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schlagfestigkeit	IK01		
Anschlussart	Schraubklemme		

