

Gigaset E560

Das Premium-Großstastentelefon

- o „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- o Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- o Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- o Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- o 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern



Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- o „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- o Freisprechen am Mobilteil
- o Hörerätekompabil

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- o Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

SOS-Funktion

- o Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
 - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- o Beleuchtetes TFT- Farb-Display
39 x 32 mm (B x H), 128 x 160 Pixel

- o Beste Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - hoher Kontrast
 - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- o Datum und Uhrzeit
- o Digital-Uhr im Standby
- o Feldstärke und Akkuladeanzeige
- o Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- o Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Optische Anrufanzeige:
 - per Lichtblitz am Mobilteil
 - am Display
 - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- o Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingel melodien
 - 19 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS
- o Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- o „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- o Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- o Raumüberwachung (Baby-Phone)
bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- o Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	- o Anschluss von 1 Externleitung - o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) - o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	o a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	- o Standby: bis zu 320 Std. - o Sprechzeit: bis zu 14 Std. - o Akku: 2 x AAA (NiMH) - o Ladezeit: ca. 9 Std. - o Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m - o Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 140 g
Basisstation	- o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil - o Abmessungen: 45 x 90 x 120 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 140 g - o Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung) - o Basisstation geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	- o 1 Basisstation Gigaset E560 - o 1 Mobilteil Gigaset E560H - o 1 Steckernetzteil - o 1 Telefonanschlusskabel - o 2 AAA-Akku (NiMH) - o 1 Akku-Deckel - o 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin
Datenblatt-Version	16.06.2016