

**NMP 18 LTX BL M10 (601788840) Akku-Nietmutternpistole  
18V; metaBOX 145 M**

Bestell-Nr. 601788840

EAN 4061792210981



Abbildung stellvertretend



- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
- Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
- Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
- LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
- Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
- Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
- Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Akkuspannung                       | 18 V   |
| Max. Blindnietmuttern in Alu       | M 10   |
| Max. Blindnietmuttern in Stahl     | M 8    |
| Max. Blindnietmuttern in Edelstahl | M 6    |
| Setzkraft                          | 15 kN  |
| Gerätehub                          | 10 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack              | 2 kg   |
| Gewicht mit Akkupack               | 2.4 kg |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 52 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 63 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Gewindedorne M4, M5 und M6  
 Mundstücke M4, M5 und M6  
 Setzkraft-Infokarte  
 Sechskantschlüssel  
 Doppelmaulschlüssel  
 metaBOX 145 M  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät