

# Akku-Erdbohrer

## DG002GZ

XGT • 40V max. • 200 mm •  
0-1.500 min<sup>-1</sup>

Zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und  
150 mm Ø in Lehmboden

Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten. Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.500 mi<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min<sup>-1</sup> für schweren Lehmboden. Direktaufnahme für Erdbohrer. Mit Doppel-LED.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1350 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	136 / 55 Nm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	6,1 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,8 - 8,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	842 x 605 x 194 mm

**EAN 0088381783699**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## ■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

